



# iData T1 Pro

Yeni Nesil Profesyonel El Terminali

## Birçok Yönden Geliştirilmiş, Daha Güçlü Bir Mobil Çalışma Asistanı

iData T1 Pro, selefine göre çeşitli yapılandırmalar ve form faktörlerinde yükseltmeler görmüştür. Daha güçlü bir çekirdek ve ek geliştirmeler ile cihaz, daha fazla iş operasyonunu destekleyebilir. Hem dik açılı hem de eğik açılı seçenekleriyle sunulan en son iData barkod okuma motoru, cihazın daha çeşitli çalışma senaryolarına uyum sağlamasına olanak tanır. Yenilenen çıkarılabilir batarya tasarımı, yedek güç desteği ve çeşitli şarj aksesuarları, cihaz kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırır.

### Kapsamlı İş Desteği için Birden Fazla Geliştirme

Yeni yükseltilmiş CPU, 250.000'in üzerinde AnTuTu benchmark puanına sahiptir ve en son Android 14.0 (GMS) ile birlikte gelir, bu da özellikle saha çalışanlarına akıcı bir deneyim sunar. Artırılmış bellek ve flash depolama desteği, çalışanların daha fazla uygulamayı önceden yükleyip aynı anda çalıştırmasına olanak tanır, böylece T1 PRO daha fazla iş operasyonunu kolaylıkla destekler.

### Çeşitli Operasyonlar için Geliştirilmiş Barkod Okuma Performansı

iData'nın en yeni barkod okuyucu motoruna sahip olan T1 PRO neredeyse her tip 1D/2D barkodu hız bir şekilde yakalayabilir. Orta menzilli ve uzun menzilli barkod okuma menzili seçenekleri farklı operasyonel senaryolarda değerlendirilebilmesine olanak verir. Dik açılı ve eğik açılı barkod okuma seçenekleri ile 27° optimum okuma açısı, cihazı kaldırmadan kolay barkod okuma ve bilgi doğrulaması sağlar.

### Yoğun Operasyonlar için Geliştirilmiş Batarya Ömrü

Yedek güç desteğiyle yenilenmiş 5000mAh çıkarılabilir batarya tasarımı, cihazın batarya ömrünü büyük ölçüde artırır. Cihazın şarjı azaldığında kapatmaya gerek kalmadan bataryayı değiştirin ve hemen kullanıma hazır hale gelsin. Çeşitli şarj aksesuarlarıyla, T1 PRO depolar ve dağıtım merkezleri gibi büyük ölçekli operasyonları gerektiren senaryolarda daha yüksek verimlilik sağlar.



Mağaza  
Yönetimi



Stok  
Yönetimi



E-Ticaret  
Gönderileri



Üretim  
Yönetimi

\* Test ortamının kısıtlamaları ve AnTuTu'nun sürümüne bağlı olarak, gerçek benchmark skorları değişebilir.

# T1 Pro Teknik Özellikler

## Sistem Yapılandırması

İşlemci	Sekiz çekirdekli 2.0GHz yüksek performanslı işlemci
İşletim Sistemi	Android 14.0 (GMS) (Güncellenebilir Android 16)
Hafıza (ROM+RAM)	64GB + 4GB (standart)
SIM	Üç mevcut SIM kart yuvasından ikisini seçin, çift SIM ve çift bekleme desteği sunar. * Aynı anda iki kart takılabilir, Nano SIM kart + Nano SIM kart / Nano SIM kart + TF kart
Genişletme Yuvası	Micro SD kart (512GB'a kadar)
Ekran Özelliği	5.5 inç, çözünürlük: 1440*720 piksel, IPS
Dokunmatik Ekran	Endüstriyel kapasitif ekran, ıslak elle kullanım / eldiven modu / çoklu dokunma / çoklu işlemi desteği
Kamera	Arka kamera: 13MP, otomatik odaklama/PDAF desteği, Ön kamera: 5MP
Flash Işığı / El Feneri	1A flaş ışık
Tuşlar	Toplamda 6 tuş: barkod okuma tuşu *2, yan güç tuşu *1, ses tuşu *2, ayarlanabilir tuş *1
Batarya	3.85V lityum pil, 5000mAh kapasiteye sahip, çıkarılabilir, yedek pil (backup battery) desteği
Ses	Dahili çift mikrofon (gürültü önleyici mikrofon)
Şarj	USB Type-C şarjı ve pin portu şarjı, 18W hızlı şarjı destekler
Hatırlatıcı/İkaz	Titreşim hatırlatıcısı/LED hatırlatıcısı/Sesli hatırlatıcı
Titreşim Motoru	Dahili titreşim motoru
Sensörler	G-sensör/Yakınlık sensörü/Işık sensörü, İsteğe Bağlı: Jiroskop/jeomanyetik sensör/yüksek hassasiyetli barometre
Interkom Fonksiyonu (İsteğe Bağlı)	Tek düğmeli PTT (Bas Konuş) çağrıları desteği

## Yapısal Parametre

Boyut (U*G*D)	160.7mm*74.9mm*15.4mm
Ağırlık	278g (including the battery)

## Çevresel Parametre

Çalışma Sıcaklığı (Yoğuşmasız)	-20°C - 60°C *Güvenlik endişeleri nedeniyle düşük sıcaklık koşullarında şarj etmeyin
Depolama Sıcaklığı	-40°C - 60°C (Pil olmadan)
Nem	0 - 95% (no moisture condensation)
Düşme Özellikleri	1.5m yükseklikten beton zemine birden fazla düşme
Silindir Düşme Özellikleri	0.5 metre yükseklikten 1000 kez silindir(yuvarlanmalı) düşmesi
Koruma Sınıfı	IP67 (geliştirilmiş versiyon) / IP65
ESD Koruma	±15KV (hava deşarjı), ±8KV (temas deşarjı)

## İletişim Arayüzü

USB Arayüzü	Type-C (kulaklık fonksiyonuyla) *1
OTG Arayüzü	Destekliyor

## Barkod Okuma Motoru

Barkod Tipi	1D Tek boyutlu / 2D iki boyutlu barkodları tarama özelliğine sahiptir
Tarama Doğruluğu	≥3.33mil
Tarama Açısı	Pitch: ±60°; Skew: ±45°; Tilt: 360°
Görüş Açısı	Yatay: 44.3°, Dikey: 28.4°, Çapraz: 51°
Hareket Hatası Toleransı	8m/s

## İletişim Aktarımı

WWAN (Ağ Frekansı)	Çin & Avrupa versiyonu: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 Global versiyon: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
WWAN (Data Servis)	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE *WiFi versiyonda mevcut değildir
WLAN Fonksiyonu	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (2.4G + 5G dual-band Wi-Fi), hızlı gezinme (fast roaming) destekler
Bluetooth	Bluetooth 5.0, BLE destekler
GPS	GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS

## NFC (standart)

Çalışma Frekansı	13.56 MHz
Okuma Mesafesi	60 mm 'ye kadar
İletişim Protokolü	ISO14443A/14443B/15693

## Geliştirme Desteği

Programlama Dili	Java
Geliştirme Uygulamaları	iScan API (Tarayıcı Geliştirme Uygulaması), Device API (Cihaz Yönetici/Konfigürasyon Geliştirme Kitleri), Android Standart Arayüz
Geliştirme Aracı	Eclipse/Android Studio

## Accessories

Standart Aksesuarlar	USB kablosu*1, el kayışı *1, arka askı *1, güç adaptörü*1, pil*1
Opsiyonel Aksesuarlar	Tekli şarj kiti, 4-lü şarj kiti, 4-lü Batarya şarj kiti, bel çantası, koruma kılıfı, ekran koruma filmi

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi Web Sitesi

## WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Address: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,  
No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.

E-mail: sales@idataglobal.com

Website: www.idataglobal.com

Her ürün, pratik ve maliyeti düşük aksesuarlarla birlikte gelir.

## USB Kablosu

TIP-C USB kablosu, 1m uzunluğunda, şarj ve veri transferini destekler.



CHA-USBC-GNR

## Arka El Bandı


Cihazın arka kısmına monte edilir, stabil kavrama için tasarlanmıştır, cihazın kazara kaymasını engeller.




MNT-BS-T1 Pro

## Güç Adaptörü

Giriş gerilimi 100-240V, çıkış 5V2A. Çin/Avrupa/Birleşik Krallık/Amerika/Avustralya fiş tiplerini destekler, CHA-USBC-GNR ile uyumludur.



CHA-PWAD-GNR-5V2A-CN




CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU



CHA-PWAD-GNR-5V2A-UK



CHA-PWAD-GNR-5V2A-US



CHA-PWAD-GNR-5V2A-AU

## Batarya

5000mAh, Sökülebilir, terminal beraberinde bir adet batarya gelmektedir.

Not: Yedek batarya satın alınabilir.



CHA-BTRY-T1 Pro-5000MA

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi Web Sitesi

## WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Address: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,  
No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.

E-mail: sales@idataglobal.com

Website: www.idataglobal.com

## Improve management efficiency of devices and operational level of enterprises

### Batarya

5000mAh, çıkarılabilir batarya. (Cihaz beraberinde 1 adet sunulmaktadır)



CHA-BTRY-T1 Pro-5000MA

### Çok Fonksiyonlu 5' li Şarj Ünitesi

Aynı anda 5 el terminali ve 5 bataryanın şarj edilebilmesini destekler.



CHA-MCRD5S-GNR

### Tekli Şarj Ünitesi (Terminal + Batarya)

Aynı anda el terminali ve 1 bataryayı maksimum şekilde şarj etmeyi destekler.

CHA-BTC21-T1 Pro

### 4' lü Batarya Şarj Ünitesi

Aynı anda 4 batarya maksimum hızda şarj etmeyi destekler.

CHA-CRD4B-T1 Pro

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi Web Sitesi

### WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Address: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,  
No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.

E-mail: sales@idataglobal.com

Website: www.idataglobal.com

**Cihazın taşınabilirliğini ve kullanıcıların konforunu artırır, çalışma verimliliğini artırır.**

## Taşıma Askısı

El terminali ve diğer aksesuarları taşımak için kullanılır. Belinize bağlanabilir veya çapraz olarak kullanılabilir.



MNT-FP-GNR

## Taşıma İpi

Cihazı taşımak için bileğinize takılır, kazara düşmeleri önler ve ekipmanın güvenliğini sağlar.




MNT-HS-GNR

**Kullanım sırasında arıza riskini azaltır, cihazların ömrünü uzatır.**

## Koruyucu Film

Dokunmatik ekranlar için koruyucu film. Kullanım sırasında herhangi bir kaza sonucu düşme veya darbeye karşı ekranın çatlamasını veya çizilmesini önleyebilir.



PRT-PTF-T1

## Koruyucu Kılıf

El terminali için koruyucu kılıf. Kullanım sırasında herhangi bir kaza sonucu düşme veya darbeye karşı cihazın arızalanmasını önleyebilir.

PRT-PTC-T1 Pro-RA

PRT-PTC-T1 Pro-TA

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi Web Sitesi

**WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.**

Address: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,

No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.

E-mail: sales@dataglobal.com

Website: www.idataglobal.com